

Tabela 5 – Bilans mocy rozdzielnic 1R4

obwód	typ odbioru	ilość gniazd	moc/gn	Pi	kj	Ps
1	komputer	8	0,3	2,4	0,5	1,2
2	komputer	8	0,3	2,4	0,5	1,2
3	komputer	8	0,3	2,4	0,5	1,2
4	komputer	8	0,3	2,4	0,5	1,2
5	komputer	8	0,3	2,4	0,5	1,2
6	komputer	8	0,3	2,4	0,5	1,2
7	komputer	8	0,3	2,4	0,5	1,2
8	komputer	8	0,3	2,4	0,5	1,2
9	komputer	8	0,3	2,4	0,5	1,2
10	komputer	8	0,3	2,4	0,5	1,2
11	komputer	8	0,3	2,4	0,5	1,2
12	komputer	8	0,3	2,4	0,5	1,2
13	komputer	6	0,3	1,8	0,5	0,9
14	komputer	6	0,3	1,8	0,5	0,9
15	komputer	8	0,3	2,4	0,5	1,2
16	komputer	8	0,3	2,4	0,5	1,2
17	komputer	8	0,3	2,4	0,5	1,2
18	komputer	8	0,3	2,4	0,5	1,2
19	komputer	6	0,3	1,8	0,5	0,9
20	komputer	6	0,3	1,8	0,5	0,9
21	komputer	6	0,3	1,8	0,5	0,9
22	komputer	6	0,3	1,8	0,5	0,9
23	-	-	-	-	-	-
24	szafa MT1	2	1	2	0,9	1,8
25	klima	1	4,3	4,3	0,9	3,9
26	klima	3	0,05	0,15	0,9	0,1
27	klima	2	0,05	0,1	0,9	0,1
28	osw	8	0,066	0,528	0,9	0,5
29	osw	16	0,066	1,056	0,9	1,0
30	kable grzejne	3	0,15	0,45	0,9	0,4
31	kable grzejne	3	0,15	0,45	0,9	0,4
32	kable grzejne	2	0,15	0,3	0,9	0,3
					<b>suma</b>	33,0
					<b>kj</b>	0,65
					<b>Ps</b>	21,5
					<b>cos fi</b>	0,932
					<b>A</b>	33,2