

1. Istniejące zwody poziome i przewody odprowadzające -demontaż.
2. Zwody poziome wykonać drutem ocynkowanym DFeZn Φ8mm.
3. Zwody poziome niskie montować za pomocą haków naciągowych wykorzystując istniejące wsporniki mocujące.
4. Przewody odprowadzające – projektowane, układane w rurach izolacyjnych odgromowych o wytrzymałości udarowej nie mniejszej niż 100 kV (udar napięciowy o kształcie 1,2/50 μs).
5. Przewody odprowadzające instalować na elewacji budynku przy istniejących rurach spustowych tak, aby były zakryte rurą spustową.
6. Przewody uziemiające zamontowane w rurach izolacyjnych odgromowych o wytrzymałości udarowej nie mniejszej niż 100 kV (udar napięciowy o kształcie 1,2/50 ms).
7. Istniejące uziomy należy wykorzystać do montażu projektowanej instalacji odgromowej budynku.
8. W czasie montażu instalacji odgromowej należy wykonać pomiary rezystancji uziomów. W razie nie uzyskania dopuszczalnych wartości rezystancji uziomów instalacji należy zamontować dodatkowe uziomy pionowe.

BIURO PROJEKTOWE KOMPLEKS PROJEKT dr inż. Marcin Górecki	ul. F. Arsztajnowej 5 20-816 Lublin NIP 712 214 23 77
INWESTORZY: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin	
TEMAT: Projekt remontu pomieszczeń biurowych w budynku IPN Oddział w Lublinie	
ADRES: Lublin, ul. Szewska 2 dz. nr ewid. 46/1 i 46/2	
BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektanci	mgr inż. Czesław Kowalczyk LUB/0205/ZOOE/06 mgr inż. Jacek Andrzej Łysek LUB/0069/PWBE/15
Projektant sprawdzający	mgr inż. Piotr Kopiński LUB/0203/PWOE/11
NAZWA RYSUNKU: Instalacja odgromowa RZUT DACHU	SKALA: 1:50 DATA: 06.2018 NR RYS.: E-9